


# GAMME MOTEURS

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

		MOTEURS RADIO 								MOTEURS FILAIRES												Récepteurs externes	
		Fin de Course Electronique						Fin de Course Mécanique		Fin de Course Electronique				Fin de Course Mécanique									
		p. 22	p. 24	p. 26	p. 28	p. 30	p. 32-34	p. 38	p. 40	p. 42	p. 44	p. 46	p. 48	p. 50	p. 52	p. 54	p. 56	p. 58	p. 60	p. 62	p. 64		
		T3,5 Hz.02	T5 Hz.02	T5 E Hz	T5 AUTO SHORT Hz	T6 Hz.02	T3,5 E Hz.CC / Autosun	DMI 5 Hz.01	DMI 6 Hz.01	T3,5 AUTO	T5 AUTO	T5 AUTO SHORT	T5 E	T3,5	T5	SHORT MONOBLOC	DMI 5	T6	DMI 6	T3,5 CC	T5 CC	Récepteur Hz	Récepteur Micro-Hz
TENSIONS	230 V - 50 Hz	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
	120 V - 60 Hz		X			X		X	X					X	X		X	X	X				X
	12 VCC						X													X	X		
	24 VCC																			X	X		
CARACTÉRISTIQUES	Gamme de couples (Nm)	3 à 13	8 à 50	8 à 50	6	60 à 120	3 à 10	8 à 50	60 à 120	4 à 13	6 à 35	6	8 à 50	3 à 13	8 à 50	6	8 à 50	40 à 120	40 à 120	3 à 10	15 à 35		
	Ø minimum intérieur du tube (mm)	37	47	47	47	60	37	47	60	37	47	47	47	37	47	47	47	60	60	37	47		
	Cotes hors tout moteur adapté mini/max (mm)	471/511	621/695	621/695	387	758	471	757/797	878	471/511	521/695	387	621/695	415/471	521/621	376	617	718	704	373	621		
	Manœuvre de dépannage intégrée							X	X								X		X				
	Câblage parallèle	X	X	X	X	X		X	X	X**	X**	X**	X**										
RÉGLAGE DES FINS DE COURSE	Position Fixe	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Réglage & ré-ajustement automatique			X			X						X										
	Moteur Plug & Play				X					X	X	X											
	...depuis les vis de réglage sur la tête moteur							X	X					X	X	X	X	X	X	X	X		
	...depuis un interrupteur de réglage spécifique												X										
...depuis la commande radio	X	X	X	X	X	X																	
FONCTIONS	Position intermédiaire	X	X	X	X	X	X																X
	Protection contre le gel			X	X	X	X			X	X	X	X										
	Détection d'obstacle			X	X		X			X	X	X	X										
SIMU-HZ COMPATIBILITÉ	Gamme COLOR+ / COLOR Multi / TIMER Easy & Multi	X	X	X	X	X	X	X	X													X	X
	Emetteur Hz séquentiel / TSA+	X*	X*	X*	X*	X*		X	X													X	X
	Capteur Hz soleil	X	X	X	X	X		X	X													X	X
	Emetteur contact sec	X	X	X	X	X	X	X	X													X	X
COMPATIBILITÉ ACCESSOIRES	Compatible avec les attaches ressorts	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Compatible avec les verrous	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Butées/Verrous obligatoires				X					X	X	X											

x\* : incompatible pour les réglages Fin de Course

x\*\* : 3 moteurs maximum en parallèle sur un inverseur